

# Branddörrcentral

## BDC-1A

### Dörrcentral dubbeldörr

**Viewtech** presenterar en ny branddörrstängningscentral BDC-1A för styrning av magnet-uppställda dörrar via rökdetektorer.

Centralen kan styra en eller två dörrar med tidsfördröjning för dubbeldörrar. Detektor slinga med övervakning och slutmotstånd.

Dörrarna kan även stängas via branddörrstängningsknapp eller fjärrstyrt från annan anläggning typ brandlarmcentral.

Sirénutgångar för fast eller pulserande spänning. Larmrelä och felrelä med varsina potentialfria växlingar. Plats för batteribackup i kapslingen.

Aggregatet är skyddat mot överbelastning och kortslutning.

Inbyggt skydd mot djupurladdning av batterierna.

#### Indikeringar och larm

DRIFT: Indikeras med grön lysdiod.

FEL: Indikeras med gul lysdiod.

BRANDLARM: Indikeras med röd lysdiod.

Växlande potentialfritt larmrelä (1A 24V).

#### Beskrivning

När en rökdetektor går i larm tänds den röda larmlampan på branddörrcentralen, dörrarna stängs och larmreläet växlar.

Dörrutgång DO stänger direkt och dörrutgång DF stänger efter ca 5 sekunder.

Vid brand kan larmdon med fast signal och larmdon med pulserande 0,8/0,8 sek signal anslutas.

Brandlarm återställs genom att trycka in knappen BRAND/ÅTERSTÄLLNING

Test görs genom att trycka in knappen FEL/TEST



Batteri med kontakt B12V08AH

Artikelnummer		
BDC-1A	E6301620	Branddörrstängningscentral
B12V08AH	E6301669	Batteri 12V0,8Ah



Tekniska specifikationer	
Spänning in	230VAC 50-60Hz
Spänning ut	24VDC
Strömförbrukning	25 mA
Ström 24 V	Max 0,6 A
Dimensioner	175x125x75 mm
Godkännande	CE
Batteribackup	Max 2 st 12v0,8Ah blybatteri
Vikt	620 gram